

PLC-EF60A | PLC-XF60A

Brillante Ideen für große Bilder.

SANYO

- Bildhelligkeit 6.500 ANSI-Lumen (PLC-XF60A), 5.800 ANSI-Lumen (PLC-EF60A)
- Auflösung 1.400 x 1.050 (PLC-EF60A), 1.024 x 768 (PLC-XF60A)
- Kontrastverhältnis 1.300 : 1
- Horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion
- 2-Lampen-System
- Netzwerkintegration (optional)
- 13 optionale Wechselobjektive
- Mechanischer Shutter



PLC-EF60A | PLC-XF60A

Brillante Ideen für große Bilder.

TECHNISCHE DATEN	PLC-EF60A	PLC-XF60A
Kategorie	Professional	
Panel	3 x 1,4" TFT p-Si (4:3)	
Lampe	2 x 300 W UHP	
Helligkeit in ANSI Lumen	5.800	6.500
Lampenlebenszeit	1.500 h (Normal-Mode), 3.000 h (Eco-Mode)	
Lüftergeräusch	42 dB (Normal-Mode), 39 dB (Eco-Mode)	
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv	
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv	
Entfernung	je nach Objektiv variabel	
Kontrastverhältnis	1.300 : 1	
Auflösung in Pixel	1.400 x 1.050 (S-XGA+)	1.024 x 768 (XGA)
Horizontale Auflösung	1.100 TV-Linien	
Ausleuchtung	90 %	
Bandbreite/Frequenz	230 MHz, horizontal 15–120 kHz, vertikal 50–120 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 5: Mini-DIN 4-pin (S-Video) Eingang 6: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 7: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuerausgang: D-Sub9 (RS232) Sonstige: USB Typ A (USB-Schlüssel)	
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 35°	
Lensshift / U/D-Ratio	10 : 0 – 0 : 10 vertikal 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W03) 2 : 3 – 3 : 2 horizontal	
Hochzeilen TV-Signal	720p, 1.035i, 1.080i	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac	
Zoom/Fokus	je nach Objektiv	
Stromverbrauch	900 W	
Garantie	3 Jahre	
Maße (B x H x T)	518 x 252 x 606 mm	
Gewicht	25 kg	
Standardzubehör	Funkfernbedienung, Batterien, D-Sub15-Kabel, Mac/VGA-Adapter, Stromkabel, Bedienungsanleitung (CD-ROM), 2 Objektiv-Adapter, Staubschutzbox	
Optionales Zubehör	7 optionale Anschlussboards: DVI-I-Board (POA-MD18DVI), 5 BNC-Board (POA-MD16VD1), D-Sub15-Board (POA-MD04VGA), Progressive Video-Board (POA-MD09VD3), Network-Board (POA-MD19NET), HD-SD-SDI-Board (POA-MD17SDI), WARP & Blending-Board (POA-MD21WARP)	
Objektive	13 Wechselobjektive: Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W01Z, LNS-W02Z, LNS-W03, LNS-W04, LNS-W05, LNS-W06, LNS-W07 Optionale Standardobjektive: LNS-S02Z, LNS-S03 Optionale Teleobjektive: LNS-M01Z, LNS-T01Z, LNS-T02, LNS-T03	

Weitere Details zu optionalem Zubehör finden Sie in der Broschüre „Brillante Ideen für Netzwerklösungen und Zubehör“.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2006

