

PLC-XP57L

Brillante Ideen für den Langzeitbetrieb.

SANYO

- Geeignet für Dauerbetrieb (24h/7 Tage)
- Bildhelligkeit 5.500 ANSI-Lumen, Kontrastverhältnis 1.000 : 1
- 5 Wechselobjektive
- Netzwerkintegration (optional)
- 24-Stunden-Austauschservice (D), 3 Jahre Garantie



PLC-XP57L

Brillante Ideen für den Langzeitbetrieb.

SANYO

TECHNISCHE DATEN

PLC-XP57L

Kategorie	Professional
Panel	3 x 1,3" TFT p-Si (4:3)
Lampe	145 W UHP
Helligkeit in ANSI Lumen	5.500
Lampenlebenszeit	1.500 h (Normal-Mode), 2.000 h (Eco-Mode)
Lüftergeräusch	39 dB (Normal-Mode), 35 dB (Eco-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv
Entfernung	je nach Objektiv
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Horizontale Auflösung	800 TV-Linien
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	180 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP); Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke (in/out) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) oder Monitorausgang; Audio: gemeinsam mit Eingang 1 Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr); Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr); Audio: 2 x Cinch (R/L-mono) Eingang 5: Mini-DIN 4-pin (S-Video); Audio: gemeinsam mit Eingang 4 Steuereingang 1: Mini-DIN 8-pin (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Audio-Funktionen	2 W Stereo
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/- 10°
Lensshift / U/D-Ratio	10 : 0 – 1 : 1 (vertikal)
Hochzeilen TV-Signal	720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	450 W/100–240 V
Garantie	3 Jahre
Maße (B x H x T)	319 x 168 x 470 mm
Gewicht	7,9 kg (ohne Objektiv)
Standardzubehör	IR-Fernbedienung mit Laserpointer und Mausfunktion, Batterien, Bedienungsanleitung, Computerkabel (D-Sub15/D-Sub15), Mausekabel (PS/2, seriell), Objektivabdeckung, Staubhülle, Netzkabel
Optionales Zubehör	PJ-Net Organizer Plus (POA-PN03)
Objektive	5 Wechselobjektive Standardobjektiv: LNS-S30 Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W32, LNS-W31A Optionale Teleobjektive: LNS-T31A, LNS-T32

Weitere Details zu optionalem Zubehör finden Sie in der Broschüre „Brillante Ideen für Netzwerklösungen und Zubehör“.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2006

